

PROGRAMMATION DES TAUX DE TVA

CASIO TE-4000

Taux 1 (8.1%)

Clé en position PGM

- 1 - Composer **3** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 2 - Composer **125** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 3 - Composer le taux **8.1** et presser la touche **NOUVEAU SOLDE**
- 4 - Composer **0** et presser la touche **NOUVEAU SOLDE**
- 5 - Composer **9013** et presser la touche **NOUVEAU SOLDE**
- 6 - Presser la touche **SOUS-TOTAL** (pour terminer la programmation)

Taux 2 (2,6%)

Clé en position PGM

- 1 - Composer **3** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 2 - Composer **225** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 3 - Composer le taux **2.6** et presser la touche **NOUVEAU SOLDE**
- 4 - Composer **0** et presser la touche **NOUVEAU SOLDE**
- 5 - Composer **9013** et presser la touche **TOTAL/ ESPECES**
- 6 - Presser la touche **SOUS-TOTAL** (pour terminer la programmation)

Taux 1 (8.1%)

Clé en position PGM

- 1 - Composer **2** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 2 - Composer **7001** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 3 - Le texte actuel **TVA 7.7%** apparaît à l'écran
- 4 - Pour supprimer ce texte, presser la touche « . » (point) pour chaque caractère à supprimer
- 5 - Composer le nouveau texte : **TVA 8.1%** (à l'aide du clavier « articles »)

T
V
A
SP (espace)
8.1
SH (shift)
5 (%)

- 6 - Presser la touche **00** (pour terminer le texte)
- 7 - Presser la touche **NOUVEAU SOLDE**
- 8 - Presser la touche **SOUS-TOTAL** (pour terminer la programmation)

Taux 2 (2.5%)

Clé en position PGM

- 1 - Composer **2** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 2 - Composer **7301** et presser la touche **SOUS-TOTAL**
- 3 - Le texte actuel **TVA 2.5%** apparaît à l'écran
- 4 - Pour supprimer ce texte, presser la touche « . » (point) pour chaque caractère à supprimer
- 5 - Composer le nouveau texte : **TVA 2.6%** (à l'aide du clavier « articles »)

T
V
A
SP (espace)
2
. (point)
6
SH (shift)
5 (%)

- 6 - Presser la touche **00** (pour terminer le texte)
- 7 - Presser la touche **NOUVEAU SOLDE**
- 8 - Presser la touche **SOUS-TOTAL** (pour terminer la programmation)